

GENERADORES INVERTER GASOLINA

IG1000S

Datos del foco
110V/230V, 500W
Filamento de tungsteno
210 grados de rotación

Características y ventajas
Las mismas ventajas del IG1000
El foco proporciona iluminación de reserva a los usuarios



Especificaciones Técnicas

GENERADOR

Frecuencia Nominal (Hz)	50
Voltaje Nominal (V)	230
Corriente Nominal (A)	3.9
Velocidad Nominal (rpm./min)	5500
Potencia Nominal (kVA)	0.90
Potencia Máxima (kVA)	1.05

SALIDA CORRIENTE CONTÍNUA

Voltaje DC	12V-5 A
Interruptor Eléctrico	Disponible
N° Fases	Monofásico

MOTOR

Modelo	KG 144
Tipo	Un cilindro, 4 tiempos, vertical, refrigerado por aire, OHV, motor gasolina
Cilindrada cc	53,5
Potencia Nominal kW	1.3
Velocidad de rotación Nominal (rpm)	5500
Sistema de Inyección	T.C.I
Bujía	A7RTC/UR5
Sistema de Arranque	Manual autoenvolvente
Consumo L/H (carga 75% / 50% / 25%)	0,61/0,40/0,20
Aceite Lubricante	10W30 / 15W40

GENERADOR

Capacidad depósito combustible (L)	2,6
Autonomía Horas (carga 75% / 50% / 25%)	4/6,4/12,9
Nivel de Ruido (sin carga máx.) (dB(A)/7m.)	54-59
Medidas (mm.) (LxWxH)	600 x 250 x 400 Foco 330 x 230 x 340
Peso Neto (Kg)	16