

## GENERADORES INVERTER GASOLINA

# G6DCG-M



### Especificaciones Técnicas

<b>Voltaje Nominal (AC)</b>	27.5 / 39.5 / 52.5
<b>Corriente Nominal AC A</b>	200 / 139 / 105
<b>Potencia Nominal (kVA)</b>	5.5
<b>Velocidad Nominal (rpm/min)</b>	3600
<b>Capacidad dep. combustible (L)</b>	22
<b>Consumo Mínimo (g/Kw-h)</b>	374
<b>Nivel de ruido (sin carga máx.)(dB(A)/7 m)</b>	65-75
<b>Medidas (LxWxH) (mm)</b>	802 x 495 x 624
<b>Sistema de arranque</b>	Eléctrico
<b>Combustible</b>	gasolina
<b>Aceite lubricante</b>	SAE10W30
<b>Modelo Motor</b>	KG390GETI
<b>Tipo</b>	Un cilindro, 4 tiempos, diagonal, refrigerado por aire , gasolina
<b>Cilindrada (c.c.)</b>	389 ml (88x64mm)
<b>Potencia Nominal Kw /rpm</b>	7.7/3600
<b>Sistema de inyección</b>	T.C.I.
<b>Bujía</b>	WR7DC
<b>Velocidad de rotación Nominal (rpm)</b>	3600
<b>Autonomía (horas a potencia nominal)</b>	6
<b>Peso</b>	98 Kg