

## GENERADORES INVERTER GASOLINA

# IG2000S

### Datos del foco

- ∴ 110V/230V, 500W
  - ∴ Filamento de tungsteno
  - ∴ 210 grados de rotación
- Características y ventajas
- ∴ Las misma ventajas del IG2000
  - ∴ El foco proporciona iluminación de reserva a los usuarios



## Especificaciones Técnicas

### GENERADOR

Frecuencia Nominal (Hz)	50
Voltaje Nominal (V)	230
Corriente Nominal (A)	7
Velocidad Nominal (rpm./min)	4500
Potencia Nominal (kVA)	1.6
Potencia Máxima (kVA)	2.0

### SALIDA CORRIENTE CONTÍNUA

Voltaje DC	12V-5 A
Interruptor Eléctrico	Disponible
N° Fases	Monofásico

### MOTOR

Modelo	KG 158
Tipo	Un cilindro, 4 tiempos, vertical, refrigerado por aire, OHV, motor gasolina
Cilindrada cc	105,6
Potencia Nominal kW	2.2
Velocidad de rotación Nominal (rpm)	4500
Sistema de Inyección	T.C.I
Bujía	A7RTC/UR5
Sistema de Arranque	Manual autoenvolvente
Consumo L/H (carga 75% / 50% / 25%)	1,21/0,81/0,40
Aceite Lubricante	10W30 / 15W40

### GENERADOR

Capacidad depósito combustible (L)	3.7
Autonomía Horas (carga 75% / 50% / 25%)	3/4,6/9,1
Nivel de Ruido (sin carga máx.) (dB(A)/7m.)	54-61
Medidas (mm.) (LxWxH)	670 x 300 x 430 Foco 350 x 270 x 340
Peso Neto (Kg)	24,5