

## GENERADORES INVERTER GASOLINA

# IG6000

### Características y ventajas

- .. Potencia máxima 6,00 kVA para una amplia gama de aplicaciones
- .. Nivel de ruido bajo, alrededor de 65 -71 db/7m.
- .. 7 hrs de autonomía (75% carga)
- .. La tecnología inverter da una corriente de alta calidad, 100% estable
- .. Diseño y estilo patentado
- .. Sistema de circulación de aire único y patentado
- .. Arranque eléctrico para un fácil empleo
- .. Versión IG6000H con ruedas y manillar de transporte



## Especificaciones Técnicas

### GENERADOR

Frecuencia Nominal (Hz)	50
Voltaje Nominal (V)	230
Corriente Nominal (A)	23.9
Velocidad Nominal (rpm./min)	3600
Potencia Nominal (kVA)	5.5
Potencia Máxima (kVA)	6

### SALIDA CORRIENTE CONTÍNUA

Voltaje DC	12V-5 A
Interruptor Eléctrico	Disponible
N° Fases	Monofásico

### MOTOR

Modelo	KG 390GETi
Tipo	Un cilindro, 4 tiempos, vertical, refrigerado por aire, OHV, motor gasolina
Cilindrada cc	389
Potencia Nominal kW	7.7
Velocidad de rotación Nominal (rpm)	3600
Sistema de Inyección	T.C.I
Bujía	F6RTC/WR7DC
Sistema de Arranque	Eléctrico
Consumo L/H (carga 75% / 50% / 25%)	3,31/2,21/1,10
Aceite Lubricante	10W30 / 15W40

### GENERADOR

Capacidad depósito combustible (L)	22.0
Autonomía Horas (carga 75% / 50% / 25%)	7/10/19,9
Nivel de Ruido (sin carga máx.) (dB(A)/7m.)	65-71
Medidas (mm.) (LxWxH)	802 x 495 x 624
Peso Neto (Kg)	96,5